

Zählerstandsabfrage

- › Multifunktionssysteme
- › A4 Systeme
- › Fax



Zählerstandsabfrage

Farbsysteme	
FC15i/FC22i	Manuelles Zählwerk oben links neben dem Display.
e-STUDIO210c e-STUDIO310c	Taste "Programm" wählen, 1 x "Vor"-Taste drücken, der Gesamtzähler wird im Display angezeigt.
e-STUDIO211c e-STUDIO311c	Taste "Programm" wählen, 1 x "Vor"-Taste drücken, der Gesamtzähler wird im Display angezeigt.
e-STUDIO222CP e-STUDIO262CP	Taste "OK" drücken, "Menü" auswählen, "Informationsmenü" auswählen, "Menüliste" auswählen, "Menüliste ausdrucken" mit "OK" bestätigen, nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO263CP	Taste "OK" drücken, "Menü" auswählen, "Informationsmenü" auswählen, "Menüliste" auswählen, "Menüliste ausdrucken" mit "OK" bestätigen, nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO222CS e-STUDIO224CS	Taste "Settings" drücken, "System" wählen, "Scanzähler" wählen, "Scanzähler jetzt drucken" mit Taste "OK" bestätigen, „Anzahl Kopien einstellen und mit Taste "OK" bestätigen, nach dem Druck faxen oder im e-Portal eingeben.
e-STUDIO263CS e-STUDIO264CS	Taste "Settings" drücken, "System" wählen, "Scanzähler" wählen, "Scanzähler jetzt drucken" mit Taste "OK" bestätigen, „Anzahl Kopien einstellen und mit Taste "OK" bestätigen, nach dem Druck faxen oder im e-Portal eingeben.
e-STUDIO305CP	Rechts unten „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. „Bestandsbericht“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO305CS	Rechts unten „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. „Bestandsbericht“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO306CS	Rechts unten „Einstellungen“ auswählen. „Berichte“ auswählen. „Bestandsbericht“ auswählen und mit „OK“ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO281c e-STUDIO351c e-STUDIO451c	Taste "User Function" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO287CS e-STUDIO347CS e-STUDIO407CS	Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.

Zählerstandsabfrage

Farbsysteme	
e-STUDIO2000AC e-STUDIO2500AC	Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO2050c e-STUDIO2550c	Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO2100c e-STUDIO3100c	Taste "Programm" wählen, 1 x "Vor"-Taste drücken, der Gesamt-zähler wird im Display angezeigt.
e-STUDIO2500c PRO e-STUDIO3500c PRO e-STUDIO3510c PRO	Taste "User Function" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO2500c e-STUDIO3500c e-STUDIO3510c	Taste "User Function" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO2505AC e-STUDIO3005AC e-STUDIO3505AC e-STUDIO4505AC e-STUDIO5005AC	Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO2020c e-STUDIO2330c e-STUDIO2820c e-STUDIO3520c/3520ci e-STUDIO4520c	Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO2040c/cse e-STUDIO2540c/cse e-STUDIO3040c/cse e-STUDIO3540c/cse e-STUDIO4540c/cse	Taste "Counter" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO2555CSE e-STUDIO3055CSE e-STUDIO3555CSE e-STUDIO4555CSE e-STUDIO5055CSE	Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO3511 e-STUDIO4511	Taste "User Function" drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.

Zählerstandsabfrage

Farbsysteme	
e-STUDIO5520c e-STUDIO6520c e-STUDIO6530c	Taste " Counter " / „ Zähler “ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO5540c/CSE e-STUDIO6540c/CSE e-STUDIO6550c/CSE	Taste „ Counter “ / „ Zähler “ drücken, „ Drucken Gesamtzähler “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO5560c e-STUDIO6560c e-STUDIO6570c	Taste „ Counter “ / „ Zähler “ drücken, „ Drucken Gesamtzähler “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO5506AC e-STUDIO6506AC e-STUDIO7506AC	Im Display „ Zähler “ auswählen, „ Drucken Gesamtzähler “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln..

Zählerstandsabfrage

Green Office	
e-STUDIO306LP/307LP	Taste "Counter" / „Zähler“ drücken, "Drucken Gesamtzähler" auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO3508LP e-STUDIO4508LP e-STUDIO5008LP	Im Display „Zähler“ auswählen, „Drucken Gesamtzähler“ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.

Zählerstandsabfrage

S/W Systeme	
e-STUDIO12	Elektronischer Zähler: C-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, 2 x 3-stellige Anzeige aneinandersetzen.
e-STUDIO15	Elektronischer Zähler: C-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, 2 x 3-stellige Anzeige aneinandersetzen.
e-STUDIO16/16S	Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen.
e-STUDIO20/20S	Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen.
e-STUDIO25/25S	Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen.
e-STUDIO28	Taste Job-Status drücken, Taste „Status“ wählen, Zählerstand wird angezeigt, bitte ablesen.
e-STUDIO35/45	Taste Job-Status drücken, Taste „Status“ wählen, Zählerstand wird angezeigt, bitte ablesen.
e-STUDIO55	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.
e-STUDIO65	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.
e-STUDIO151/151D	Programm-Taste drücken, Menüpunkt „3“ auswählen, Zählerstand wird angezeigt, bitte ablesen.
e-STUDIO160	Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen.
e-STUDIO161	Elektronischer Zähler: „0“-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, 2 x 3-stellige Anzeige aneinandersetzen.
e-STUDIO163	„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt.
e-STUDIO165	Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand.
e-STUDIO166	„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt.
e-STUDIO167/167i	Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand.

Zählerstandsabfrage

S/W Systeme	
e-STUDIO181	„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt.
e-STUDIO182i	Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand.
e-STUDIO200	Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen.
e-STUDIO203	„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt.
e-STUDIO203S/203SD	Programm-Taste drücken, Menüpunkt „3“ auswählen, Zählerstand wird angezeigt, bitte ablesen.
e-STUDIO195i	Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand.
e-STUDIO205	Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand.
e-STUDIO206	„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt.
e-STUDIO207/207i	Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand.
e-STUDIO211	„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt.
e-STUDIO212i	Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand.
e-STUDIO2007/2507i	Halbrechts neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, mit dem „ Auswahl-Button “, den Punkt „ Liste “ mit rechter Pfeiltaste auswählen und danach das Feld „ Zähler “ mit Taste „OK“ auswählen/bestätigen und der Zählerstandsbericht wird ausgedruckt, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO223	„#“-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt.

Zählerstandsabfrage

S/W Systeme	
e-STUDIO232	Taste „ User Function “ drücken – Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: „ Drucken Gesamtzähler “, dann faxen oder elektronisch übermitteln .
e-STUDIO233	Taste „ User Function “ drücken – Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: „ Drucken Gesamtzähler “, dann faxen oder elektronisch übermitteln .
e-STUDIO237/237i	Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand.
e-STUDIO2309A/2809A	Halbrechts neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, mit dem „ Auswahl-Button “,den Punkt „ Liste “ mit rechter Pfeiltaste auswählen und danach das Feld „ Zähler “ mit Taste „ OK “ auswählen/bestätigen und der Zählerstandsbericht wird ausgedruckt. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln .
e-STUDIO242i	Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand.
e-STUDIO243	„ #-Taste 2 – 3 Sekunden (123 steht darunter) gedrückt halten, Zähler erscheint in 2 Schritten – wenn Tausenderstellen vorhanden sind, nach der 1. Anzeige die Taste 200% drücken: es werden die restlichen Seiten bis 999 angezeigt.
e-STUDIO245i	Links neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, es erscheint im Display oben rechts der Zählerstand.
e-STUDIO250	Programm-Taste wählen, 5 x Pfeil nach unten drücken, Gesamtdruckzähler auswählen, Taste „Eingabe“ wählen und Zählerstand ablesen.
e-STUDIO255	Taste " Counter " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO2508A e-STUDIO3008A e-STUDIO3508A e-STUDIO4508A e-STUDIO5008A	Im Display „ Zähler “ auswählen, „ Drucken Gesamtzähler “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO256SE	Taste " Counter " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO257	Taste " Counter " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO280	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.

Zählerstandsabfrage

S/W Systeme	
e-STUDIO282	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO283	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO305	Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO306SE	Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO307	Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO332P	Taste „ Online “ drücken, „ Offline “ Anzeige erscheint, Taste Online ca. 4 Sekunden gedrückt halten. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO332S	Taste " Settings " drücken, " Berichte " wählen, " System " wählen, " Gesamtzähler " mit Taste " OK " bestätigen und ausdrucken, nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO350	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO352	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO382P	Taste " OK " drücken, " Information Menü " auswählen, " Usage Report " wählen, " Copies " (Anzahl) mit Pfeiltasten angeben und mit " OK " bestätigen. Zähler wird gedruckt, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO383P	Taste " OK " drücken, " Information Menü " auswählen, " Usage Report " wählen, " Copies " (Anzahl) mit Pfeiltasten angeben und mit " OK " bestätigen. Zähler wird gedruckt, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO450	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO355	Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO356SE	Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO357	Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.

Zählerstandsabfrage

S/W Systeme	
e-STUDIO385P	Taste „ Einstellungen “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. „ Berichte “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. „ Bestandsbericht “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO385S	Rechts unten „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO403S	Taste " Settings " drücken, " Berichte " wählen, " System " wählen, " Gesamtzähler " mit Taste " OK " bestätigen und ausdrucken, nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO425S	Rechts unten „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO430P	Taste " Menu " drücken, " Berichte " auswählen, „ Gerätestatistik “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO430S	Taste " Menüs " drücken, " Berichte " auswählen, „ Gerätestatistik “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO452	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO453	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO455	Taste " Counter " drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO456SE	Taste " Counter " / „ Zähler “ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO457	Taste " Counter " / „ Zähler “ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO470P	Taste „ Einstellungen “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. „ Berichte “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. „ Gerätestatistik “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO477S e-STUDIO527S	Taste " Counter " / „ Zähler “ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.

Zählerstandsabfrage

S/W Systeme	
e-STUDIO506SE	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO507	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO520/520D	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO520P	Taste „ Einstellungen “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. „ Berichte “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. „ Gerätestatistik “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO525P	Rechts unten „ Einstellungen “ auswählen. „ Berichte “ auswählen. „ Bestandsbericht “ auswählen und mit „ OK “ bestätigen. Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO523	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO530P	Taste " Menu " drücken, " Berichte " auswählen, „ Gerätestatistik “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO530S	Taste " Menüs " drücken, " Berichte " auswählen, „ Gerätestatistik “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben. (Gesamtzählerstand: „Medienseiten/Anzahl, Entnommene Seiten“) Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO550	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.
e-STUDIO555	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO556SE	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO557	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO600	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.

Zählerstandsabfrage

S/W Systeme	
e-STUDIO603	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO650	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.
e-STUDIO655	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO656SE	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln
e-STUDIO657	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln
e-STUDIO720/720D	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO723	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ", dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO755	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO756SE	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO757/857	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO810	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.
e-STUDIO850	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ".
e-STUDIO853	Taste " User Function " drücken - Gesamtzählerstand wird unten rechts angezeigt oder Ausdruck: " Drucken Gesamtzähler ".
e-STUDIO855	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO856SE	Taste " Counter " / „Zähler“ drücken, " Drucken Gesamtzähler " auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO5508A e-STUDIO6508A e-STUDIO7508A e-STUDIO8508A	Im Display „Zähler“ auswählen, „ Drucken Gesamtzähler “ auswählen, Liste mit den Zählerständen wird ausgegeben, dann faxen oder elektronisch übermitteln.

Zählerstandsabfrage

S/W Systeme	
DP 120	Elektronischer Zähler: C-Taste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, 2 x 3-stellige Anzeige aneinandersetzen.
DP 4580	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.
DP 5570	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.
DP 6570	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.
DP 8070	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.

Zählerstandsabfrage

Faxsysteme	
DP 80/85F	Programmauswahl drücken bis 2 Listen erscheinen, dann Start, jetzt 1 Funktionsliste Start, auf dem Ausdruck unten rechts ist der Ausdruck Wert der Zähler.
e-STUDIO170F	Journal über Taste "Journal" ausdrucken und Druckzähler faxen.

Analogsysteme	
1550	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.
2060	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.
2860	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.
3560	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.
4560	Manuelles Zählwerk links oben am Bedienfeld.

Zählerstandsabfrage

SCANCLICKS

S/W Systeme	
e-STUDIO167/207/237 e-STUDIO167i/207i/237i	Achtung! Nur über Top Access! Internet Browser öffnen, IP Adresse des Systems in Adresse ein-fügen, auf Counter klicken, es werden alle Zähler angezeigt, nur Netzwerk Scan weitergeben.
e-STUDIO182i/212i/242i	Achtung! Nur über Top Access! Internet Browser öffnen, IP Adresse des Systems in Adresse ein-fügen, auf Counter klicken, es werden alle Zähler angezeigt, nur Netzwerk Scan weitergeben.
e-STUDIO230/230L e-STUDIO232/282 e-STUDIO233/283	Taste " User Function " wählen, Gesamtzähler drücken, „ Scannen Zähler “ auswählen, Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten.
e-STUDIO255/305 e-STUDIO256SE/306SE e-STUDIO257/307	Taste " Counter " / „ Zähler “ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unter der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.
e-STUDIO281c/351c/451c	Taste " User Function " wählen, Gesamtzähler drücken, „ Scannen Zähler “ auswählen, Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten.
e-STUDIO350/450 e-STUDIO352/452 e-STUDIO353/453	Taste " User Function " wählen, Gesamtzähler drücken, „ Scannen Zähler “ auswählen, Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten.
e-STUDIO2007/2507i	Halbrechts neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, mit dem „ Auswahl-Button “, den Punkt „ List “ auswählen und danach das Feld „ Counter “ auswählen/bestätigen und der Zählerstandsbericht inkl. Scan wird ausgedruckt. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.

Zählerstandsabfrage

SCANCLICKS

S/W Systeme	
e-STUDIO2309A/2809A	Halbrechts neben dem Display befindet sich ein Knopf (User Function), diesen drücken, mit dem „ Auswahl-Button “, den Punkt „ List “ auswählen und danach das Feld „ Counter “ auswählen/bestätigen und der Zählerstandsbericht inkl. Scan wird ausgedruckt. Nach dem Druck faxen oder elektronisch übermitteln.
e-STUDIO355/455 e-STUDIO356SE/456SE/506SE e-STUDIO357/457/507	Taste „ Counter “ / „ Zähler “ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.
e-STUDIO2508A e-STUDIO3008A e-STUDIO3508A e-STUDIO4508A e-STUDIO5008A	Im Display „ Zähler “ auswählen. „ Gesamtzähler “ und dann „ Scanzähler “ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.
e-STUDIO477S e-STUDIO527S	Taste " Counter " / „ Zähler “ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.
e-STUDIO520/600/720/850 e-STUDIO523/603/723/853	Taste „ User Function “ wählen, Gesamtzähler drücken, „ Scannen Zähler “ auswählen, Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten.
e-STUDIO555/655/755/855 e-STUDIO556SE/656SE/756SE/856SE e-STUDIO557/657/757/857	Taste " Counter " / „ Zähler “ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.
e-STUDIO5508A e-STUDIO6508A e-STUDIO7508A e-STUDIO8508A	Im Display „ Zähler “ auswählen. „ Gesamtzähler “ und dann „ Scanzähler “ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.

Zählerstandsabfrage

SCANCLICKS

Farbsysteme	
e-STUDIO2500c/3500c/3510c	Taste "User Function" wählen, Gesamtzähler drücken, „Scannen Zähler“ auswählen, Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk Angabe weiterleiten.
e-STUDIO2020c/2330c/2820c e-STUDIO3520c/3520ci/4520c e-STUDIO5520c/6520c/6530c	Taste " Counter " / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.
e-STUDIO2050c/2550c e-STUDIO2040c/2540c/3040c e-STUDIO3540c/4540c e-STUDIO5540c/6540c/6550c	Taste " Counter " / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.
e-STUDIO2040CSE/2540CSE/3040CSE e-STUDIO3540CSE/4540CSE e-STUDIO5540CSE/6540CSE/6550CSE E-STUDIO5560c/6560c/6570c	Taste " Counter " / „Zähler“ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „Drucken Gesamtzähler“, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.
e-STUDIO2000AC e-STUDIO2500AC	Im Display „Zähler“ auswählen. „ Gesamtzähler “ und dann „ Scanzähler “ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.
e-STUDIO2505AC e-STUDIO3005AC e-STUDIO3505AC e-STUDIO4505AC e-STUDIO5005AC	Im Display „Zähler“ auswählen. „ Gesamtzähler “ und dann „ Scanzähler “ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.

Zählerstandsabfrage

SCANCLICKS

Farbsysteme	
e-STUDIO2555CSE e-STUDIO3055CSE e-STUDIO3555CSE e-STUDIO4555CSE e-STUDIO5055CSE	Taste " Counter " / „ Zähler “ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.
e-STUDIO287CS e-STUDIO347CS e-STUDIO407CS	Taste " Counter " / „ Zähler “ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.
e-STUDIO5506AC e-STUDIO6506AC e-STUDIO7506AC	Im Display „ Zähler “ auswählen. „ Gesamtzähler “ und dann „ Scanzähler “ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.

Green Office	
e-STUDIO306LP/307LP	Taste „ Counter “ / „ Zähler “ wählen, klicken Sie auf die Taste „ Gesamtzähler “ und wählen Sie dann „ Scanner Zähler “ aus. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “, in der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt, hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.
e-STUDIO3508LP e-STUDIO4508LP e-STUDIO5008LP	Im Display „ Zähler “ auswählen. „ Gesamtzähler “ und dann „ Scanzähler “ auswählen. Die Angabe Netzwerk zeigt die abzurechnenden Scanclicks an; oder „ Drucken Gesamtzähler “ wählen. In der ausgedruckten Liste wird unten der Scan-Zähler angezeigt. Hier auch wieder die Netzwerk -Angaben weiterleiten.

Beispiel für einen Ansicht **Scan-Zähler** auf der **Gesamtzähler Liste**.

SCAN-ZÄHLER

	VOLLFARBEN	ZWEIFARBEN	SCHWARZ	GESAMT
KOPIEREN	2080	0	2651	4731
FAX	0	0	0	0
NETZWERK	1861	0	4205	6066
GESAMT	3941	0	6856	10797